

**OPTIMA QMP 50 Online
Üzembe Helyezési Útmutató**

Online Rendszer Magyarország

VERZIÓ: 2015-v0003

Tartalom

1. Megszemélyesítés.....	3
1.1 AEE Aktiválás, Megszemélyesítés	3
1.2 AEE megszemélyesítés közbeni hibalehetőségek	4
2. Gyűjtő programozás	4
2.1 Alap gyűjtő programozás, és gyári beállítások.....	4
2.2 Gyűjtőbe bevihető összeg korlátozása	5
3. AEE csere menete	5

1. Megszemélyesítés


Tipp:

Az regisztrációs folyamatot bármely lépésnél a **PLU (Type)** gomb megnyomásával megszakíthatja, de csak a **MEGERŐSÍTÉS** elfogadásáig.


Tipp:

A **PÉNZ KI / PÉNZ BE** gombokkal tud váltani a szöveg beviteli módok között. Az adatok megadása során szükséges lehet átváltani a Mobile mode / CAPS-ra a betűk beviteléhez. A gyors átváltásról bővebben olvashat a programozási útmutató **“Karakterek bevitele – Program – módban”** című fejezetben.


Fontos:

Az adatok bevitele után azok helyességét a kijelzőn tudja ellenőrizni, és amennyiben helyesnek találja, a **FIZET** gomb 2. lenyomásával hagyhatja jóvá. Ha helytelen értéket adott meg (túl rövid szám, vagy rossz karakter) akkor a következő üzenetet fogja kapni a megszemélyesítés során: **“Érvénytelen Kód”**. A hibaüzenetet a **TÖRLÉS** gomb megnyomásával tudja törölni, ezután újra tudja kezdeni a megszemélyesítési folyamatot.

1.1 AEE Aktiválás, Megszemélyesítés

Lépés	Művelet	Kezelői kijelző
1	Kapcsolja BE a pénztárgépet, és lépjen be a 7-es kezelővel a következő módon: 7 + ELADÓ gomb → kód: 612468 → ELADÓ gomb ismét	PROGRAMER
1	Az X-gomb megnyomásával lépjen programozás módba (PROGRAM) .	-- Program --
2	Vigye be a 247 kódot majd nyomja meg a "PLU" (Type) gombot az AEE aktiválás indításához.	"MEGSZEMÉLYESÍTÉS"
3	A megerősítéshez nyomja meg a "FIZET" gombot	
4	Ellenőrizze az AP számot, ha nem egyezik a Pénztárgép hátulján lévővel, akkor módosítsa, majd nyomja meg a "FIZET" gombot. Az alfanumerikus karakterek között a CAPS gombbal tud váltani. A betű beviteléhez válassza a Mobile_Mode/Caps módot, a számokat Default_Mode állásban tudja megadni.	"AP szám"
5	A megerősítéshez nyomja meg a "FIZET" gombot	
6	Vigye be az üzem behelyezési kódot és nyomja meg a "FIZET" gombot. Használja az alfanumerikus karaktereket (0, 1, 2, ... ,9, A-Z...a-z) a bevitt érték 16 karakter lehet. Példa: 1234567890123456	"Üzembehely. kód"
7	A megerősítéshez nyomja meg a "FIZET" gombot	
8	Adja meg a műszerész azonosító számát és nyomja meg a "FIZET" gombot. Használja az alfanumerikus karaktereket (0, 1, 2, ... ,9, A-Z...a-z) a bevitt érték maximum 12 karakter lehet. Példa: 200123	"Igazolvány szám"
9	A megerősítéshez nyomja meg a "FIZET" gombot	
10	Elfogadás a "FIZET" gombbal, vagy megszakítás a "TYPE" gombbal.	"MEGEROSÍTÉS"
11	Ez az üzenet csak rövid ideig látható a kijelzőn, a Pénztárgép automatikusan tovább lép a következő pontra.	"Programozás Kész"
12	Az AEE ellenőrzi és elküldi az adatokat a szerverre. Ez a művelet egy kis időt vesz igénybe, NE kapcsolja ki közben a pénztárgépet .	"AEE INDÍTÁS"
13	Ha a megszemélyesítés sikeres volt, akkor a Pénztárgép automatikusan az órát jeleníti meg a kijelzőn.	"Kész_OK"

1.2 AEE megszemélyesítés közbeni hibalehetőségek

KAPCSOLAT HIBA – Hiba a GSM hálózaton, vagy a szerver nem elérhető

ÉRVÉNYTELEN KÓD – Hibás a megadott regisztrációs kód, vagy az AEE egy másik kóddal már regisztrált

SZERVER HIBA – Hibás AP szám, vagy kód

MÁR HASZNÁLT KÓD – A regisztrációs kódot már felhasználták

ÉRVÉNYTELEN AEE – Az AEE nincs regisztrálva a szerveren

FELHASZNÁLT AP – Az AP szám egy másik AEE-hez van társítva

FELHASZNÁLT AEE – Az AEE már regisztrált egy másik AP számmal

Amennyiben bármelyik hiba előfordul, a pénztárgép automatikusan újraindul, és a megszemélyesítési folyamat előlről kezdhető.

2. Gyűjtő programozás

2.1 Alap gyűjtő programozás, és gyári beállítások

Az **OPTIMA QMP-50 Online** pénztárgép **500** gyűjtővel rendelkezik. Mind az **500** gyűjtő használata 2018. januártól kötelező, addig elégséges a 00 számúak használata.

A pénztárgép gyűjtő az alábbi gyári beállítás szerint vannak beprogramozva:

1GY – A00 5% 1 gyűjtő

2GY – B00 18% 101 gyűjtő

3GY – C00 27% 201 gyűjtő

4GY – D00 AJT 0% 301 gyűjtő

5GY – E00 TAM 0% 401 gyűjtő

A **QMP-50** pénztárgép **500** gyűjtővel rendelkezik, a számozásuk a következő képen alakul:

Gyűjtő száma	Gyűjtő jele
1-100	A00-A99
101-200	B00-B99
201-300	C00-C99
301-400	D00-D99
401-500	E00-E99

Ettől eltérő beállításhoz az alábbi műveleteket hajtsa végre:

- Lépjen – **Program** – módba és vigye be a **39**-es kódot, majd nyomja meg a **PLU (Type)** gombot.
- A **FEL-LE** kurzor nyilakkal válassza ki az átprogramozni kívánt gyűjtő gomb számát az alábbiak szerint:

GYŰJTŐ 1 – 10 Kijelzőn látható: Bill.Sz.10 5001

GYŰJTŐ 2 – 16 Kijelzőn látható: Bill.Sz.16 5101

GYŰJTŐ 3 – 22 Kijelzőn látható: Bill.Sz.22 5201

GYŰJTŐ 4 – 11 Kijelzőn látható: Bill.Sz.11 5301

GYŰJTŐ 5 – 17 Kijelzőn látható: Bill.Sz.17 5401

GYŰJTŐ 6 – 23 Kijelzőn látható: Bill.Sz.23 5001

- Adja meg a gyűjtő szám táblázat szerint a gyűjtő új értékét.
Például: A 1-os gyűjtő gombot szeretnénk átállítani **C00** jelűre: Kiválasztani a kurzor nyilakkal a **23-as** billentyűt, megadni az új gyűjtő számát: **5201**.
- **FIZET** gombbal rögzítse az új értéket.
- Végül a **PLU (Type)** gomb megnyomásával tud kilépni a programozásból.

2.2 Gyűjtőbe bevihető összeg korlátozása

Szükséges lehet a maximum beüthető összeg korlátozás az értékesítés során. A gyári beállítás maximum 99 999 999- Ft egyszeri bevitelét teszi lehetővé. Amennyiben ezen változtatni szeretne, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen – **Program** – módba és vigye be a **19-es** kódot, majd nyomja meg a **PLU (Type)** gombot.
- Adja meg a programozni kívánt gyűjtő számát (1-500-ig) és nyomja le a **FIZET** gombot.
- A **FEL-LE** kurzor nyilakkal lépjen a Határ sorra és a szám gombokkal vigye be a korlátozás értékét az alábbi felépítés szerint:
 - Két számjegyet kell megadnia, az első a beállítani kívánt összeg első számát jelenti, a második szám pedig az összegben lévő nullák számát.

Például: Korlátozni kívánja a bevihető összeget 20 000- Ft –ra. Az első szám 2-es lesz, a második pedig 4 (4db 0 van az összegben), így a megadandó szám 24.
- **FIZET** gombbal rögzítse a bevitt értéket.
- Végül a **PLU (Type)** gomb megnyomásával tud kilépni a programozásból.

3. AEE csere menete

Adóügyi Ellenőrző Egység cseréire abban az esetben lehet szüksége, ha az betelt, meghibásodott, vagy tulajdonos váltás történt. A zavartalan cseréhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az új használatnak kell igényelnie egy új NAV üzembe helyezési kódot.
2. Töltse ki az AEE csere igénylő adatlapot, ragassza fel a régi AEE adatmatricáját, és küldje meg az Euro Prompt Kft részére (email: info@penztargepuzlet.hu , fax: 06-1-318-6692), cserébe megküldjük az új AEE-t.
3. Az AEE csere adatlapon szereplő leállítás dátuma alapján az Euro Prompt Kft. a Mobil Adat Kft-nél leállítja a régi AEE-t, ha ez még nem történt meg.
4. Készítsen Napi Zárást, és egyszer kapcsolja KI, majd BE a pénztárgépet, kikapcsolás után várjon kb. 1 percet. Ez azért szükséges, hogy minden naplófájl elküldésre kerüljön a szerverre.
5. Az OPTIMA AEE kiolvasó program segítségével mentse le a számítógépére az összes naplófájl, majd írja fel CD-re, és adja át a korábbi tulajdonosnak.
6. Ha végzett, kapcsolja KI a pénztárgépet, húzza ki az adapter csatlakozót is.
7. Szerelje szét a pénztárgépet.
8. Kösse le az AEE akkumulátorát.
9. Szerelje ki a régi AEE-t a pénztárgépből az alábbiak szerint:
 - a. AEE csatlakozó lehúzása a LED sorról
 - b. AEE csatlakozó lehúzása az alaplapról
 - c. AEE csatlakozó lehúzása a nyomtató panelről
 - d. AEE antenna csatlakozó széthúzása (**FIGYELEM:** Mindig a fém részeknél fogja meg az antenna csatlakozóit, soha ne próbálja a kábelek erős húzásával szétszedni)
 - e. Húzza le a nyomtató szalagkábelét, és vegye ki a nyomtatót.
 - f. Vegye ki az alaplap 4 tartó csavarját, és billentse fel az alaplapot, hogy hozzáférjen az AEE USB csatlakozó alsó csavarjához, lazítsa meg a csavart. **FIGYELEM:** Az alaplapon lévő gyári plombát **TILOS** elvágni, pótlására nincs lehetőség!
 - g. Cserélje ki az AEE-t, és szerelje össze a pénztárgépet, a fenti pontok szerint, kezdje az USB csatlakozó rögzítésével.
 - h. Ha kész, kösse vissza az AEE akkumulátorát és szerelje össze a pénztárgépet.
10. Csatlakoztassa az adapter, és kapcsolja BE a pénztárgépet.
11. A pénztárgép automatikusan érzékeli az új AEE-t, végez egy rövid öntesztet és újraindul. Önnek tennivalója nincs, csak várja meg, amíg a kijelzőn az ELADÁS felirat megjelenik.

12. Ezt követően a pénztárgép újra megszemélyesíthető(elsőként lépjen be a szervizkóddal).
13. Végezze el a megszemélyesítést.
14. Az AP számot cserélje le a pénztárgép hátulján.
15. Az új AEE ADAT matricát ragassza fel a pénztárgép aljára.
16. Töltse ki az ÚJ pénztárgép naplót
17. Küldje meg az AEE csere megtörténtéről az ÁNYK keretprogramban a PTGTAX nyomtatványt
18. Kösse meg az új tulajdonossal a Mobil-Adat szerződést (hasonlóan, mint új gép üzembe helyezésekor).
19. A régi AEE-t, a régi pénztárgép naplót és a CD-t adja vissza a korábbi tulajdonosnak.
20. Küldje meg **postán** az eredeti AEE csere adatlapot az Euro Prompt Kft. részére.